



# VOCALYS Lite

## Transmetteur téléphonique vocal

Économique mais efficace, le transmetteur téléphonique Vocalys Lite est le complément idéal de toutes installations d'alarmes. Il appelle en mode vocale de un à quatre correspondants et les informe clairement sur la nature de l'alarme. L'identification, les alarmes, l'acquiescement sont personnalisables. L'ergonomie de son aide vocale assure un grand confort d'utilisation.



- 4 numéros d'appel
- 6 entrées – 2 sorties T.O.R.
- Programmation individuelle des entrées
- Alarmes vocales enregistrables
- Aide vocale à la programmation

# VOCALYS Lite

## ENTREES

- Nombre d'entrée : 5 + 1 marche / arrêt
- Programmation : individuelle par entrée
- Mode de raccordements : contacts sec (NO / NF) – collecteur ouvert – tension

## INFORMATIONS INTERNES

- Supervision d'alimentation

## SORTIES

- Nombre de sortie : 2
- Programmation : individuelle par sortie
- Interface de sortie : type transistor (I Max 30 mA)

## TÉLÉPHONIE

- Nombre de numéros d'appels : 4
- Transmission vocale : 1 message d'identification – 5 messages (1 par entrée)
- Messages vocaux enregistrables par l'utilisateur
- Mode d'acquiescement : programmable

## INTERFACE AUDIO

- Microphone / haut-parleur : intégrés

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 11 à 14 volts
- Consommation sous 13,8 volts : en veille < 30 mA – en connexion < 60 mA
- Agréments : ART – CEM – SE
- Garantie : 3 ans
- Programmation locale : par clavier
- Sauvegarde des données : mémoire non volatile (E<sup>2</sup>prom)
- Autoprotection : par switch intégré
- Boîtier métallique de couleur beige
- Dimension : 150 x 203 x 50 (H x L x P)
- Limite de température : 0° c à 60° c

**ADETEC SA**  
8, rue de l'angoumois 95100 ARGENTEUIL  
Tél. : (33) 01.39.81.85.45 – Fax : (33) 01.39.81.85.46  
Site : [www.adetec.com](http://www.adetec.com) - E-Mail : [contact@adetec.com](mailto:contact@adetec.com)